

Smart Start



Power up your Server

Smart Start Powerswitch

- Kaskadierung von bis zu 64 Kanälen
- Bedienung über Web-Frontend, Windows-Software oder Notfallschalter an der Frontseite
- Überspannungsschutz (15 A), mit elektrischen Sicherungen an der Front, die auch als Schalter verwendet werden können
- FCC, CE, UL und TÜV zertifiziert
- Zwei programmierbare externe Kontakte: Warnung bei Niederspannung, Überspannung oder Übertemperatur möglich

Peppercon Smart Start sind zwei Geräte in einem. Zum einen arbeitet Smart Start als Powermanagement Einheit.

Acht (kaskadierbar bis 64) Schaltkanäle können einzeln über Peppercon-Geräte oder über Telnet geschaltet werden. Programmierbare Ein- und Ausschaltsequenzen sowie eine kontinuierliche Überwachung von Stromstärke, Spannung und Frequenz machen Ihren Smart Start zu einer intelligenten Powermanagement-Lösung für Server und andere Geräte. Zum anderen überwacht Smart Start Ihren Serverschrank durch optional anschließbare Sensoren für Temperatur oder Schrankkontakte.



Smart Start



Eingang

- Nennspannung
95-137 V bzw. 200-240 V
- Eingangsfrequenz: 47-63 Hz
- Eingangsstrom (1 x 8): max. 7,5 A bei 230 V pro Eingang und Schalter
- Eingangsstrom (2 x 4): max. 15 A bei 230 V (7,5 A pro Eingang und Schalter)
- 1 (1 x 8) und 2 (2 x 4) Eingänge und Schalter verfügbar
- Stromeingangsstecker: IEC 320 C14

Ausgang

- Anschlüsse: (8) NEMA 5-15 R bzw. (8) IEC 320 C13
- Last: max. 15 A bei 120 V bzw. max. 7.5 A bei 230 V (für alle Ausgänge einer Ausgangsgruppe gemeinsam)
- 1-fache (1 x 8) und 2-fache (2 x 4) Gruppierung verfügbar

Bestellhinweise:

- # 7009200: Smart Start 1 x 8 (8 Power sockets), 220 V
- # 7009210: Smart Start 2 x 4 (2 x 4 Power sockets), 220 V
- # 7009220: Smart Start 1 x 8 (8 Power sockets) + Web Access, 220 V
- # 7009230: Smart Start 2 x 4 (2 x 4 Power sockets) + Web Access, 220 V
- # 7009201: Smart Start 1 x 8 (8 Power sockets), 110 V
- # 7009211: Smart Start 2 x 4 (2 x 4 Power sockets), 110 V
- # 7009221: Smart Start 1 x 8 (8 Power sockets) + Web Access, 110 V
- # 7009231: Smart Start 2 x 4 (2 x 4 Power sockets) + Web Access, 110 V
- # 7009240: Smart Start Cascading Hub 3 Port
- # 7009241: Smart Start Cascading Hub 4 Port

Weitere Funktionen

- Power-On Strombegrenzung: vermeidet das Auslösen der elektrischen Sicherung beim Anschalten
- Fernsteuerungsmöglichkeit über Peppercon KVM-IP Geräte, über Windows-Software oder direkt über Telnet
- Lokale Notfallsteuerung über Schalter an der Frontseite
- Automatische Überwachung von Netzspannung, Strom und Frequenz
- Schranküberwachung durch optionalen Temperatursensor (extern) und steuerbare Schaltkontakte

Verbindungen

- RS-232: DB-9F oder DB-9M Anschluss an der Front
- RS-485/422: RJ-11 an der Rückseite
- RJ-45 Anschluss optional
- Telnet mit Web-interface (optional)
- Slaves werden über RS-485/422 verbunden und über RS-232 oder RJ-45 angesprochen

Maße

- Höhe: 1 HE, 4,44 cm (1.75")
- Breite: 43,8 cm (17.25")
- Tiefe: 20,9 cm (8.25")
- Gewicht: 3,7 kg (8 lbs.)

© 2004 Peppercon, Fehler und Irrtümer vorbehalten



PEPPERCON

Peppercon AG
Scheringerstraße 1 • D-08056 Zwickau • Germany

Peppercon UK
11B The Cherries • Slough SL2 5T 5 • Berkshire • UK

Peppercon USA Inc.
111 E. Wacker Dr • Chicago • IL 60601 • USA

www.peppercon.com / info@peppercon.com