

4 Action Server

Der Voxnet Action Server läuft auf dem Port 11244 des Voxnet Servers. Über diesen Action Server können Fremdgeräte bzw. externe Steuerungen das Voxnet_System mittels Voxnet Text (IP Telegramme) steuern. Neben dem Voxnet Server, der den voll umfassenden Action Server für das gesamte Voxnet bietet, besitzt auch jeder Voxnet Verstärker einen kleinen Action Server.

Mit Hilfe eines Terminalprogramms verbindet man sich per TCP/IP und Telnet mit dem Action Server. Empfehlenswerte Terminalprogramme sind PuTTY und Tera Term.

In der folgenden Beschreibung wird TeraTerm verwendet.

Zum Verbinden mit dem Server per TCP/IP gibt man im Terminalprogramm die entsprechende IP Adresse des Servers an, hier 192.168.80.160 und den Port des ActionServers. Die Portnummer ist festgelegt auf Port 11244.



Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Server geht man in die Terminal-Einstellungen und setzt "Übertrage" auf AUTO um eine korrekte Zeilenformatierung zu erhalten.



Um in das Menü für die Kommunikation zu gelangen, muss einmal die Return Taste betätigt werden.

