

Anleitung :

Kopieren Sie die Datei philipstv1.php in das Skript-Verzeichnis von IP-Symcon. In jedem Programm, in dem Sie eine der u.a. Funktionen nutzen möchten, stellen Sie den Befehl ***include "philipstv1.php"*** vorweg, damit die Funktionsnamen aufgelöst werden können. (Alternativ ***require_once "philipstv1.php"***)

Passen Sie in jedem Fall in der Datei **philipstv1.php** ganz oben die IP-Adresse an. Es handelt sich um die IP Ihres Fernsehgerätes. Es kann anstatt der IP-Adresse natürlich auch ein Host-Name gewählt werden.

| Funktion | Beschreibung | Ausgabetyt | Beispiel |
|-------------------------|---|------------|--------------------------------|
| tv_getvolume() | liefert die aktuell eingestellte Lautstärke | <int> | echo tv_getvolume() |
| tv_getchannel() | liefert den zurzeit eingestellten Sendekanal | <string> | echo tv_getchannel() |
| tv_getchannellist() | liefert ein ARRAY mit allen Programmen und den dazu gehörigen Programmplätzen | array() | \$temp=tv_getchannellist() |
| tv_getname() | liefert den Namen des Fernsehgerätes (IP-Name) | <string> | |
| tv_getversion() | liefert die aktuelle Softwareversion | <string> | echo tv_getversion() |
| tv_getmodel() | liefert die aktuelle Modellversion | <string> | echo tv_getmodel() |
| tv_getserialno() | | <string> | \$temp=tv_getserialno() |
| tv_get_current_source() | liefert die aktuell eingestellte Quelle | <string> | \$temp=tv_get_current_source() |

| Funktion | Beschreibung | Argument | |
|--------------------|--|-----------|------------------|
| tv_setvolume(0-32) | setzt die aktuelle Lautstärke auf Wert <int> | <integer> | tv_setvolume(18) |
| tv_volumeup() | erhöht die Lautstärke um +1 | kein | tv_volumeup() |
| tv_volumedown() | erniedrigt die Lautstärke um 1 | kein | tv_volumedown() |
| tv_mute() | Schaltet in "Mute"-Mode | kein | |
| tv_source() | ruft das Quellen-Menü auf | kein | tv_source() |
| tv_subtitle() | ruft das Menü für Untertitel auf | kein | tv_subtitle() |
| tv_teletext() | ruft Teletext auf | kein | tv_teletext() |
| tv_viewmode() | ruft das Menü zur Einstellung der Bildfunktionen auf | kein | tv_viewmode() |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|---|
| tv_adjust() | Ruft Anpassungsmenü auf | kein | tv_adjust() |
| tv_back() | Rücktaste | kein | |
| tv_reocrd() | Aufnahmetaste | kein | |
| tv_rewind() | Rücklauftaste | kein | |
| tv_fastforward() | Schneller Vorlauf | kein | |
| tv_stop() | Stop Taste | kein | |
| tv_pause() | Pause Taste | kein | |
| tv_playpause() | Play/Pause Toggle | kein | |
| tv_info() | Info Taste | kein | |
| tv_home() | Home Taste | kein | |
| tv_confirm() | Bestätigungstaste | kein | |
| tv_previous() | Zurück-Taste | kein | |
| tv_next() | Vor-Taste | kein | |
| tv_find() | Suchen-Taste | kein | |
| tv_standby() | Ausschalten (Achtung ! Geht dann nur mit Fern- bedienung wieder an !) | kein | |
| tv_options() | Ruft das Optionenmenü auf | kein | |
| tv_digit(0..9) | Zifferntaste | (0 - 9) | tv_digit(2) --> Taste 2 wird ausgeführt |
| tv_ambi_onoff() | Toggle zwischen Ambi an oder aus | kein | |
| tv_ambi_expert() | Wählt Expert Modus für Ambilight | kein | |
| tv_ambi_manual() | Wählt manuellen Modus für Ambilight | kein | |
| tv_ambi_internal() | Wählt internen Modus für Ambilight | kein | |
| tv_cursorright() | Cursor nach rechts | kein | |
| tv_cursorleft() | Cursor nach links | kein | |
| tv_cursorup() | Cursor hoch | kein | |
| tv_cursordown() | Cursor runter | kein | |
| tv_channelup() | Kanal runter schalten | kein | |
| tv_channelup() | Kanal rauf schalten | kein | |

| | | |
|-------------|-------------|------|
| tv_blue() | Blaue Taste | kein |
| tv_green() | Grüne Taste | kein |
| tv_yellow() | Gelbe Taste | kein |
| tv_red() | Rote Taste | kein |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|------|
| tv_setsource_vga() | Wählt die Bildschirmquelle VGA | kein |
| tv_setsource_ypbpr() | Wählt die Quelle YPBPR | kein |
| tv_setsource_ext3() | Wählt die Quelle Extern 3 | kein |
| tv_setsource_ext2() | Wählt die Quelle Extern 2 | kein |
| tv_setsource_ext1() | Wählt die Quelle Extern 1 | kein |
| tv_setsource_sat() | Wählt die Quelle Satellit | kein |
| tv_setsource_hdmi3() | Wählt die Quelle HDMI3 | kein |
| tv_setsource_hdmi2() | Wählt die Quelle HDMI2 | kein |
| tv_setsource_hdmi1() | Wählt die Quelle HDMI1 | kein |